

信号用遮断器

定格表1 (運動装置引込架・信号器具箱内用)

	フレームの大きさ	極数	素子数	定格電圧	定格電流	定格遮断電流	警報・補助スイッチ	電圧引き外し	特記事項	取り付け接続	過電流引外し方式
AA	30A	1	1	AC110V	3, 5, 10 15, 20, 30	200A	-	-	一重系 基本形	ボルトオン構造で 取り付けと 接続が 兼用 詳細は 外形寸法図 参照	完全電磁式
AD	30A	1	1	DC50V		100A	-	-			
AA	30A	1	1	AC110V		200A	付	-			
AD	30A	1	1	DC50V		100A	付	-			
PAZ	30A	1	1	AC110V		200A	-	-	一重系 プラグイン式		
PDZ	30A	1	1	DC50V		100A	-	-			
PAZ	30A	1	1	AC110V		200A	付	-			
PDZ	30A	1	1	DC50V		100A	付	-			
WA1	30A	1	2	AC110V		200A	付	-	二重系化 二重回路 動作型		
WD1	30A	1	2	DC50V		100A	付	-			
WA2	30A	1	2	AC110V		200A	付	-			
WD2	30A	1	2	DC50V		100A	付	-			
WAA	30A	1	2	AC110V		200A	付	-	二重系化 二段機構 動作型		
SA	30A	1	1	AC110V		200A	付	-			
SD	30A	1	1	DC50V	100A	付	-				
SA50	50A	1	1	AC110V	50A	200A	付	-			
TA	10A	1	1	AC220V	3, 5, 10A	200A	付	-			